85145188

IP20

KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

KNX-Funk Taste 1fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.

Technische Merkmale

_default	
Anzahl Funk-Kanäle	2
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1
Empfänger-Kategorie	2
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Farbe	polarweiß matt
Werkstoff	Thermoplast
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung
Funktion	Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar ; Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
LED	mit Konfigurations- und Funktions-LED,LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations- und Funktions-Taste
Bedienung	Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
Lichtszenen	Speicherung von Szenen sperrbar
Programmieren	obere und untere Bedienfläche auf 1fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar,werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
Schutz	mit Demontageschutz

Helligkeit	Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
Zentraltext	Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via KNX-Funk.