

85745285

IP20

quicklink

14:23

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.

Technische Merkmale

_default

Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Zufallsgenerator	± 15 min
Astrozeitverschiebung	± 2 h
Ganggenauigkeit	± 3 min/Jahr
Gangreserve	≈ 8 h
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	20
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform,Berker S.1,Berker B.3,Berker B.7
Farbe	anthrazit matt
Umschalter	mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
Anzeige / Display	LC-Display leuchtet während der Bedienung,Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display,LC-Display-Kontrast einstellbar
Werkstoff	Thermoplast
Programme	Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar,Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt,Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb
Speicher	2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
Sprachen	Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige
Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar ; Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung) ; mit Tastensperre ; easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
Zeit	mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
Schutz	mit Demontageschutz