

289110





Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, zum Schalten und Regeln von EVG und Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle z.B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen, mit Druck-Ausschalter, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, mit Schraubklemmen, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich, Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen wir Berker Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, zur Verwendung mit Abdeckungen.

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Schaltstrom	6 A
Steuerstrom	50 mA
Achsmaß Ø	4 mm
Schnittstelle	nach DIN EN 61347-2-3
Einstellungen	Grundhelligkeit einstellbar
Schalten	zum Schalten und Steuern von EVG und 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W
Beleuchtung	z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Schalter / Steckdosen	mit Druck-Ausschalter
Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung),mit Ersatzsicherung
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext	Zur Sicherstellung gleicher Beleuchtungsstärken nur EVG und Leuchtstofflampen gleicher Hersteller verwenden. Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.